

Yealink W60P、W53P 共通端末操作マニュアル



SIP-W60P



SIP-W53P

ver.003

電話端末 各部名称と働き



No	名称	内容
1	カーソルキー	<待受時> 左右キー:着信音ボリューム 下キー:電話帳 OKキー:メニューを表示 <通話時> 左右キー:通話ボリューム
2	スピーカフォンキー	スピーカ状態で通話することができます
3	通話ボタン	発信・着信時にこのボタンを押すことで、通話ができます。 <待受時> 通話履歴より再発信ができます。
4	キャンセルキー	メニュー内で前画面に戻る。待ち受け表示のオンオフ。
5	TRANSFER (転送)	通話中に転送を行えます。
6	マイクミュート	通話中にこちら側の音を相手に聞こえないようにします。
7	履歴	待受時に履歴を確認できます。

■電話のかけ方/取り方

◆電話をかける

発信したい番号をダイヤルし、通話ボタンを押す。

◆電話を取る

鳴動中に通話ボタンを押す。

※充電スタンドから取り上げることで通話が始まります。

◆終話する

通話終了後にキャンセルキーを押す。

■パーク保留

◆通話をパーク保留する。

- ①通話中に「*9」をダイヤルする。
※相手先には保留音が流れます。
※パーク番号がアナウンスされます。
※通話は切れた状態になります。
- ②転送先相手へパーク番号を伝達。
(電話を取次など必要に応じて)
- ③アナウンスされたパーク番号をダイヤルし、通話ボタンを押す。(800など)
※通話相手との会話が再開されます。

■ 自己保留

◆ 通話を保留する。

①通話中に右上の「-」キーよりオプションメニューを開く。



②オプションメニュー2番目の「保留」を選択する。
→相手先に保留音が流れます。



◆ 保留中の通話を再開する。

左上の「-」キーを押して再開。



■ 取次転送

①通話中にダイヤルキーの「*2」を押下。

※相手先には保留音が流れます。

②転送先の内線番号をダイヤルし「#」を押す。

「転送します」アナウンスの後、内線番号をプッシュします。例)*21234

※内線番号ダイヤル後「#」をプッシュすると、待機時間を待たずに発信を行います。

※「*1」を押すことで取次転送をキャンセルできます。

(キャンセルした際は「元の通話に戻ります」とガイダンスが流れます。)

③転送先へ用件を伝、自身の通話を切ると転送が完了します。

上記はPBXシステム内の動作のため、全通話録音が残ります。

**※保留の際にオプションメニュー内の「転送」使用した場合、
端末間動作のため、転送後の通話録音は残りません。**

■ 外線転送

※電話機本体の機能

①外線取次転送を行なう際、通話中のオプションメニュー内の『転送』ボタンを押す。
転送したい番号を入力可能となります。

②転送先番号をダイヤルし「#」を押す。

※ダイヤル後「#」をプッシュすると、待機時間を待たずに発信を行います。

待機時間を過ぎますと、電話機単独での自己保留状態に変わります。

もう一度『転送』ボタンを押すと再度転送先番号が入力可能です。

③転送先へ用件を伝え、
自身の通話を切る、もしくは『転送』ボタンを押すと、転送が完了します。

※内線、外線どちらにも通話を転送することができますが、
電話機の機能を利用した通話となるため、転送先との通話は全て録音されません。

■代理応答(ピックアップ)

別の端末が着信中に「00」をダイヤルし、
通話ボタンを押す。

電話帳登録方法(ローカル電話帳)

- ローカル電話帳:登録した電話機内でのみ利用できる電話帳です。
複数の電話機およびアプリ等と連携する場合は、
リモート電話帳(リスト管理と連携)をご利用ください。

①十字キー真ん中のOKボタンを押す

②2段目の電話帳を押す

③ローカル電話帳を選択

④画面右上の「-」を押してオプションを起動します

⑤新規連絡先にて登録可能です(この画面で編集や削除が可能です)

- 「#」を押すと入力文字の変更が可能です。

平仮名/カタカナ大文字 ⇒ 平仮名/カタカナ小文字/濁点・半濁点
⇒ 数字 ⇒ アルファベットの順番です

- 「*」を押すと空白や&等の記号入力が可能です。

- 平仮名/カタカナ入力:1があ行、2がか行・・・となっており、
漢字変換はできません


⑥最後に 保存 を押して登録完了です



■電話帳操作方法(ローカル電話帳)

●電話帳検索方法

- ①十字キー真ん中のOKボタンを押す
- ②2段目の電話帳を押す
- ③右記画面のように「連絡先検索」の部分を選択し、文字を入力いただければ、条件に合致したものが表示されます



●電話帳編集方法(登録した内容を編集する)

- ①十字キー真ん中のOKボタンを押す
- ②2段目の電話帳を押す
- ③編集したい方を選択し、「-」を押してオプションを起動します
- ④編集や削除など、登録内容の修正が可能です

